

DMX 512 контроллер

Введение

В этой статье мы подробно расскажем какими и какие виды устройств могут применяться для управления светом и световыми приборами. На сегодняшний день существуют два вида, обычные пульта управления, usb dmx контроллеры коробочки и ARTNET DMX



конвертеры(преобразователи). В каждом устройстве есть свои недостатки и преимущества. О каждом мы расскажем в этой статье. Ну а что выбрать решать вам! Тут как говорится от ваших целей и задач зависит дальнейший выбор устройства. Все они используют один и

тот же стандарт управления [DMX 512](#). О строении сети DMX вы так-же можете ознакомиться в нашей статье о [построении сети DMX 512](#). Так какое-же устройство выбрать?

USB DMX 512 контроллер

Плюсы устройства очевидны, [программы управления](#) для них интуитивно понятны. Любой мало-мальский пользователь компьютера сможет за несколько часов изучить весь принцип программы, и записывать свои световые картины сцены. Так-же usb dmx удобен для выездов и небольших мероприятий. Где помогать стробоскопом, подцепить 10-15 голов дым/туман. Много места не занимает, кинул коробку в кейс/сумку от ноута и поехал. Еще один нюанс это в цене. По ценам usb dmx доходит до 600< вечнозеленых. И тут как бы есть тоже плюсы и минусы. Многие хорошие брендовые USB DMX контроллеры работают со своими программами, и производитель гарантирует ее работоспособность. Программ сейчас очень много ¹⁾ и тут выбирать вам. В принципе смысл их одинаковый и они очень похожи друг на друга, единственное принцип функций расположение интерфейса может быть другое. Множество программ вы можете попробовать перед покупкой. Практически в каждой более менее хорошей программе есть свой визуализатор, в котором можно попробовать поучиться.



Дешевые USB DMX контроллеры неизвестных брендов могут не работать с официальными программами. Зачастую это контроллеры подделки, и если не хотите казуса(сорванного концерта, мероприятия) советуем вам покупать более менее фирменные контроллеры. Пословица в данном случае работает точно скупой платит дважды, а то и трижды. Ну все скажете пугаете пугаете, а нет еще одна причина, это отсутствие гальванической развязки в дешевых версиях и контроллерах подделках(Гальваническая развязка в контроллерах зачастую как сам контроллер), а без нее вы рискуете остаться без usb порта

вашего ноута в лучшем случае(и без много чего еще в принципе 😊) Из проверенных нами


USB устройств вы можете смело использовать [эти интерфейсы](#).

Так же usb контроллеры отличаются по потокам. Есть коробки с одним потоком, есть с двумя, тремя, четырьмя выходами. Один выход это 512 каналов, на втором выходе тоже 512 каналов, но это уже второй поток.

Кроме дополнительного потока в usb контроллере может быть вход DMX. DMX входом вы можете снимать DMX сигнал и использовать dmx пульт как контроллер. По DMX IN можно управлять другим контроллером или использовать фейдеры на DMX пульте.

ARTNET DMX Контроллеры

в последнее время ARTNET контроллеры стали очень популярны. Такой контроллер подключается к сети LAN, и является полноценным устройством раздачи DMX. Производители устройств добавляют до 8-10 выходов DMX. При таком количестве выходов в некоторых устройствах можно переназначить выходы и во входы (DMX IN), тогда можно снимать входящие значения с других устройств таких как пульта, расчестки и обрабатывать в световой программе (назначать фейдера и т.д.). Для статичных инсталляций, устройство легко расположить где-то рядом с роутером или под потолком, и достаточно довести до него витую пару для управления. Управлять через LAN очень удобно. Протокол ARTNET во множестве программ открыт. Еще один плюс, это то что ARTNET dmx контроллеры они универсальны и подходят ко всем программам в которых заявлена поддержка ARTNET. Сегодня по Артнету могут работать большинство световых консолей. Подключение происходит как напрямую от пульта так и посредством конвертера.



1)

Sunlite Suite, Martin Lightjockey, Freestyler, Avolights и другие

From:

<https://dmx-512.ru/> - **DMX512.RU Управление светом**

Permanent link:

https://dmx-512.ru/wiki/usb_512_controller?rev=1519842552

Last update: **2018/02/28 18:29**

